

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Мощность светильника, Вт	Возможное количество светильников/ автом. выключат.			
	В (16 А)	С (16 А)	В (20 А)	С (20 А)
< 20	50	85	62	104
20 – 32	30	51	37	62
32 – 43	23	39	28	48
43 – 56	15	26	19	31
56 – 72	8	14	10	17
72 – 130	6	10	8	12

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЭПРА

Мощность светильника, Вт	Тип лампы	Возможное количество ЭПРА / автом. выключат.			
		В (10 А)	В (16 А)	С (10 А)	С (16 А)
1x14	T5	11	18	18	30
2x14	T5	9	15	15	25
3x14, 4x14	T5	7	12	12	20
21	T5	11	18	18	30
2x21	T5	9	15	15	25
24	T5	11	18	18	30
2x24	T5	7	12	12	20
3x24	T5	7	12	12	20
4x24	T5	7	12	12	20
28	T5	11	18	18	30
2x28	T5	9	15	15	25
35	T5	11	18	18	30
2x35	T5	9	15	15	25
49	T5	11	18	18	30
2x49	T5	7	12	12	20
54	T5	9	15	15	25
2x54	T5	7	12	12	20
80	T5	9	15	15	25
2x80	T5	5	9	9	15
18, 2x18	T8	11	18	18	30
3x18, 4x18	T8	7	12	12	20
36, 2x36	T8	11	18	18	30
3x36	T8	6	11	11	18
58	T8	9	15	15	25
2x58	T8	7	12	12	20
18	TC-L	11	18	18	30
2x18	TC-L	7	12	12	20
24	TC-L	11	18	18	30
2x24, 2x26, 2x32	TC-L	7	12	12	20
36	TC-L	11	18	18	30
2x36, 2x40, 2x42	TC-L	7	12	12	20
9, 2x9	TC-SEL	11	18	18	30
11, 2x11	TC-SEL	11	18	18	30
13, 2x13	TC-SEL	11	18	18	30
18, 2x18	TC-DEL, TC-TEL	11	18	18	30
26, 2x26	TC-DEL, TC-TEL	11	18	18	30
32, 42, 57	TC-TEL	11	18	18	30
2x57	TC-TEL	7	12	12	20